

**Benzin  
super-schallgedämmt  
luftgekühlt  
Inverter**

# 6 Squirrel



**1 - 7kVA  
50Hz  
4-Takt**

**HONDA**

## ANWENDUNGEN

- Camping
- Gartenarbeit
- Freizeit
- Filmindustrie
- Märkte



# LEGENDE



Detaillierte Informationen zur Konfiguration der einzelnen Generatoren finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

## STECKDOSENKONFIGURATIONEN

<b>A</b>	2 Steckdosen 230V - 16A
<b>A0</b>	1 Steckdose 230V - 16A
<b>A1</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A
<b>A2</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
<b>A3</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
<b>A4</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 32A
<b>A5</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
<b>A6</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
<b>A7</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
<b>A8</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
<b>A9</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
<b>A10</b>	2 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 2 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
<b>A11</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
<b>B</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B1</b>	2 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 32A 3 p.
<b>B2</b>	4 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 16A 3 p.
<b>B3</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B4</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
<b>B5</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
<b>B6</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B7</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B8</b>	1 x Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V 3 p. - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 125A 5 p.
<b>B9</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B10</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B11</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B12</b>	1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
<b>B13</b>	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.

<b>B14</b>	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
<b>B15</b>	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
<b>B16</b>	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
<b>B17</b>	1 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdosen CEE 400V - 16A 5 p.
<b>B18</b>	3 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
<b>BDIN1</b>	1 Steckdose CEE 400V - 16A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
<b>BDIN2</b>	1 Steckdose CEE 400V - 32A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

## AUSFÜHRUNG

<b>AC</b>	Automatischer Choke (für Temperaturen > 0°C)
<b>AIS</b>	ECO-Regelung / Leerlaufautomatik
<b>Amp1</b>	1 Strommesser
<b>Amp3</b>	3 Strommesser
<b>AREP</b>	Generator Regelung Anregung Polymorph
<b>AVR</b>	Automatischer Spannungsregler
<b>BFT</b>	Tropfenfänger
<b>CLS</b>	Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm
<b>DC12</b>	12V DC Batterieladung
<b>DC24</b>	24V DC Batterieladung
<b>DH</b>	Dokumentenhalter
<b>DS</b>	Dual speed mit Wirtschaftlichkeits-Wahlschalter
<b>DSE</b>	Deep Sea Electronics Steuer- und Startmodul 4520
<b>E</b>	Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
<b>E1</b>	Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
<b>EnB</b>	Elektrostart, Batterie nicht mitgeliefert
<b>EC</b>	Elektrischer Choke
<b>Erpm</b>	Elektronischer Drehzahlregler
<b>ES</b>	Notstopp
<b>ET</b>	Schutzleiter-Prüfeinrichtung mit Kontroll-Lampe
<b>F</b>	Rohrrahmen
<b>FG</b>	Mechanische Kraftstoff-Uhr
<b>FH</b>	Integrierten Gabelstaplertaschen
<b>FI</b>	FI-Schutzschalter 30mA
<b>FI2</b>	FI-Schutzschalter 30mA ohne Erdungsspieß

<b>FI4</b>	FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
<b>FIA</b>	FI-Schutzschalter 30-350mA, regelbar, mit Erdungsspieß und Erdungskabel 4m
<b>FLM</b>	Kraftstoff-Uhr
<b>FP</b>	Dieselpumpe 12V
<b>FPM</b>	Membran-Kraftstoffpumpe
<b>FFPM</b>	Manuelle Kraftstoffpumpe
<b>GALV</b>	Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20mm Puffer
<b>h</b>	Stundenzähler
<b>Hz</b>	Frequenzmesser
<b>IB</b>	Isolationsüberwachung
<b>LE</b>	Zentrales Hebeauge
<b>LFLS</b>	Niedriger Kraftstoffpegel-Alarm
<b>LFLS2</b>	Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung)
<b>LH</b>	4 Hebegriffe
<b>LS2</b>	Leroy Somer Generator "System 2" für tropische Umgebung
<b>M</b>	Auspuff (nicht montiert am Motor) + Flansch (separat geliefert)
<b>MS</b>	Magneto-Stopp
<b>O</b>	Ölmangel-Abschaltautomatik
<b>ODP</b>	Ölablasspumpe
<b>OL</b>	Öldruck-Kontrolllampe
<b>OP</b>	Öldruck-Abschaltautomatik
<b>P</b>	Handgriff
<b>PAI</b>	Lufteinlassvorheizung
<b>PC</b>	5 "Powersafe" Leistungskonnektoren
<b>PI</b>	Beleuchtete Schalttafel
<b>R</b>	Reversierstarter
<b>TB</b>	Toolbox mit Ersatzteilen
<b>TC</b>	Leistungsanschlussklemmen
<b>TE</b>	Befestigungsaugen für Transport
<b>Th</b>	Thermischer Schutzschalter
<b>TM</b>	Thermisch-magnetischer Schutzschalter
<b>TM2</b>	Thermisch-magnetischer Schutzschalter, mit Abschaltspule mit individuellem thermisch-magnetischem Schutzschalter auf jeder Steckdose
<b>TP</b>	Temperatur-Abschaltautomatik
<b>V</b>	Spannungsmesser
<b>VF</b>	Lüfterrad mit Visco-Kupplung
<b>VS</b>	Spannungsmesser-Umschalter
<b>W</b>	Leistungsmesser mit max. Indikator
<b>WS</b>	Wasserabscheider
<b>WSFP</b>	Wasserabscheider / Kraftstoff-Vorfilter
<b>Y</b>	E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V

					
Artikelnummer	999000601	999000622	999000612	999000605	999000619
Typ	EU10i	EU22i	EU30i	EU30is	EU70is
kVA max.	1	2,2	3	3	7
kVA Dauer	0,9	1,8	2,6	2,8	5,5
Amp. 1~230V	3,9	7,8	11,3	12,2	24
Amp. 3~400V	-	-	-	-	-
Motor	Honda GXH50	Honda GXR120	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX390
Hubraum (cm³)	49	121	163	196	389
Tank (l)	2,1	3,6	5,8	13,3	19,2
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	0,6	0,9	1,3	1,4	2,5
Autonomie bei 75% Last (h)	3,5	4	4,5	9,5	7,7
Maße (cm)	45x24x38	52x29x43	63x38x49	67x48x57	85x70x73
Gewicht (kg)	13	21	35	61	119
dB(A) auf 7m	62	65	66	66	66
LWA	87	90	91	91	91

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

### Super-leises Leichtgewicht



Diese tragbaren, kompakten Stromerzeuger sind dank ihres Gehäuses und des Schalldämmungssystems extrem leise. Darüber hinaus führt die High-Tech-Technologie zu sehr leichten Geräten.

### Eco-Throttle



Alle EU-Modelle verfügen über ein Eco-Throttle-System, das die Motordrehzahl automatisch an die angeforderte Leistung anpasst. Dies führt zu weniger Verbrauch und weniger Lärm.

## OPTIONEN

### Parallel



Es können zwei gleiche EU-Modelle miteinander verbunden werden mit einem parallelen Kabel. Dies führt zu einer virtuellen Verdopplung der Leistung!

### Isolations- überwachung



Die Bender-Isolationsüberwachung R423-D43-2 kann zu den EU30i(s) hinzugefügt werden. Die absolute Sicherheit für jede Situation!

### AT207 (EU70is)



Automatisches Start/Stopp-System bei Netzausfall mit dem AT207-Modul. Dies kann einfach mittels ein 12-V-Kabel + CEE-Steckdose am Gerät verbunden werden. Diese Option gewährleistet jederzeit die Sicherheit.

### Auto Start Stopp



Die Option Automatisches Start/Stopp-System über einen externen Kontakt für die EU70is, sogar mit einer drahtlosen Fernbedienung bis zu 50m erweiterbar. Benutzerfreundlichkeit zu jeder Zeit.



MADE IN  
BELGIUM

DE



# FOCUS ON YOUR ENERGY



[www.EUROPOWERGenerators.com](http://www.EUROPOWERGenerators.com)