

Stromerzeuger für Feuerwehren

13 Rhino



6,5 - 150kVA

50Hz

4-Takt

POWERED by
HONDA

POWERED BY
VANGUARD
COMMERCIAL POWER

Kubota

**VOLVO
PENTA**

ANWENDUNGEN

- Feuerwehr
- Flughafen
- Zivilschutz
- Umweltdienstleistungen
- Interne Präventionsdienste

MADE IN BELGIUM



LEGENDE

Detaillierte Informationen zur Konfiguration der einzelnen Generatoren finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

STECKDOSENKONFIGURATIONEN

A	2 Steckdosen 230V - 16A
A0	1 Steckdose 230V - 16A
A1	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A
A2	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A3	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A4	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 32A
A5	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A6	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A7	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A8	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A9	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
A10	2 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 2 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A11	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
B	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B1	2 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 32A 3 p.
B2	4 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 16A 3 p.
B3	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B4	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
B5	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
B6	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B7	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B8	1 x Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V 3 p. - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 125A 5 p.
B9	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B10	1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B11	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B12	1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
B13	1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.

B14	2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
B15	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B16	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17	1 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdosen CEE 400V - 16A 5 p.
B18	3 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
BDIN1	1 Steckdose CEE 400V - 16A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2	1 Steckdose CEE 400V - 32A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

AUSFÜHRUNG

AC	Automatischer Choke (für Temperaturen > 0°C)
AIS	ECO-Regelung / Leerlaufautomatik
Amp1	1 Strommesser
Amp3	3 Strommesser
AREP	Generator Regelung Anregung Polymorph
AVR	Automatischer Spannungsregler
BFT	Tropfenfänger
CLS	Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm
DC12	12V DC Batterieladung
DC24	24V DC Batterieladung
DH	Dokumentenhalter
DS	Dual speed mit Wirtschaftlichkeits-Wahlschalter
DSE	Deep Sea Electronics Steuer- und Startmodul 4520
E	Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
E1	Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
EnB	Elektrostart, Batterie nicht mitgeliefert
EC	Elektrischer Choke
Erpm	Elektronischer Drehzahlregler
ES	Notstopp
ET	Schutzleiter-Prüfeinrichtung mit Kontroll-Lampe
F	Rohrrahmen
FG	Mechanische Kraftstoff-Uhr
FH	Integrierten Gabelstaplertaschen
FI	FI-Schutzschalter 30mA
FI2	FI-Schutzschalter 30mA ohne Erdungsspieß

FI4	FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
FIA	FI-Schutzschalter 30-350mA, regelbar, mit Erdungsspieß und Erdungskabel 4m
FLM	Kraftstoff-Uhr
FP	Dieselpumpe 12V
FPM	Membran-Kraftstoffpumpe
FFPM	Manuelle Kraftstoffpumpe
GALV	Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20mm Puffer
h	Stundenzähler
Hz	Frequenzmesser
IB	Isolationsüberwachung
LE	Zentrales Hebeauge
LFLS	Niedriger Kraftstoffpegel-Alarm
LFLS2	Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung)
LH	4 Hebegriffe
LS2	Leroy Somer Generator "System 2" für tropische Umgebung
M	Auspuff (nicht montiert am Motor) + Flansch (separat geliefert)
MS	Magneto-Stopp
O	Ölmangel-Abschaltautomatik
ODP	Ölablasspumpe
OL	Öldruck-Kontrollampe
OP	Öldruck-Abschaltautomatik
P	Handgriff
PAI	Lufteinlassvorheizung
PC	5 "Powersafe" Leistungskonnektoren
PI	Beleuchtete Schalttafel
R	Reversierstarter
TB	Toolbox mit Ersatzteilen
TC	Leistungsanschlussklemmen
TE	Befestigungsaugen für Transport
Th	Thermischer Schutzschalter
TM	Thermisch-magnetischer Schutzschalter
TM2	Thermisch-magnetischer Schutzschalter, mit Abschaltspule mit individuellem thermisch-magnetischem Schutzschalter auf jeder Steckdose
TP	Temperatur-Abschaltautomatik
V	Spannungsmesser
VF	Lüfterrad mit Visco-Kupplung
VS	Spannungsmesser-Umschalter
W	Leistungsmesser mit max. Indikator
WS	Wasserabscheider
WSFP	Wasserabscheider / Kraftstoff-Vorfilter
Y	E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V



Artikelnummer	952990503	952990803	950990903	940991603	400020216	400020339
Typ	EPDIN6500TE	EPDIN8500TE	EPDIN9000TE	EPDIN16000TE	EPS34TDE	EPS150TDE-3A
kVA max.	6,5	8,5	9	16	33	165
kVA Dauer	6	8	8	14,5	30	150
Amp. 1~230V	26	34	34	48	43	217
Amp. 3~400V	8,7	11,5	11,5	21	43	217
Motor	B&S Vanguard 296442	B&S Vanguard 356447	Honda GX630	Honda GX690	Kubota V3300	Volvo TAD751GE
Hubraum (cm³)	480	480	688	688	2218	7150
Anzahl der Zylinder	2	2	2	2	4	6
Tank (l)	8	10	10	10	90	295
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	2,8	3,8	3,8	5	6	28
Autonomie bei 75% Last (h)	2,9	2,6	2,6	2	15	10,5
Maße (cm)	70x44x58	82x44x58	82x44x58	82x44x58	210x94x112	330x122x197
Gewicht (kg)	116	140	141	162	900	2598
dB(A) auf 7m	74	74	74	74	65	72
LWA	*	*	*	*	90	97

Stromerzeuger mit * sind nicht geeignet für Gebrauch außerhalb des Hauses, innerhalb der EG.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

DIN14685



Das Deutsche Institut für Normung hat deutlich definiert, wie ein Aggregat zur Brandbekämpfung aussehen soll. Kompakt, sicher und leicht handhabbar sind dabei wichtige Elemente.

IP54



Unter allen Umständen arbeiten, ohne sich um die Sicherheit zu kümmern? Hierfür kann der IP54-Generator verwendet werden.

OPTIONEN

Reversierstarter GX630 und GX690



Mit dieser Option kann jederzeit gestartet werden, auch wenn die Batterie nicht genügend Strom hat.

Dreiwegehahn



Das Aggregat um Stunden Autonomie erweitern? Die Dreiwegehahn-Option eröffnet die Möglichkeit, auf einen externen Tank umzuschalten

RAL Sonderfarbe



Unsere Feuerwehrstromerzeuger sind auch komplett in eigener Farbe erhältlich.

Nach Maß



Je nach Ihren Bedürfnissen kann ein Aggregat laut DIN14685-Norm aufgebaut werden. Dies bedeutet, dass jedes Projekt bei Bedarf in den Feuerwehren ausgefüllt werden kann.



MADE IN
BELGIUM

DE



www.EUROPOWERGenerators.com